

BATARYA KAPASİTE TEST MAKİNESİ: CW10020

10-100V/1-20A Multi-Function Lithium Battery Pack Capacity Tester(Model: CW10020)

CW10020 - TEST MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ:

1. Pil Paketi Kapasitesini Test Etmek için
2. Pil Paketini Şarj edin
3. Pil Paketini Deşarj edin
4. Peşpeşe birkaç kere, Şarj-deşarj-şarj otomatik döngüsü
5. Şarj Cihazı Akımını Ölçün: Pil Gücü Şarj Cihazı akımını test edin
6. Batarya Kontrol Kartının, aşırı şarjı ve kontrol parametrelerini test edin



• HANGİ VOLTAJDAKİ BATARYALARIN TESTİ İÇİN UYGUNDUR:

Uygulanabilir Batarya Voltajı: 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V batarya paketleri için

- Voltaj giriş aralığı: DC 10V-100V
- Gerilim doğruluğu: $\pm 0,5\%$, iki ondalık basamak

• BATARYA Deşarjı (en fazla 20A):

- Tüm süreç boyunca doğru ve sabit akım deşarjı, 1A~20A arasında ayarlanabilir,
- Maksimum giriş voltaj: 100V.
- Maksimum deşarj akımı: 20A
- Kademe ayar akımı: 1A
- Deşarj modu: sabit akım deşarjı
- Deşarj sonlandırma voltajı: pil paketinin minimum koruma voltajı (-2V) veya düşük voltaj koruması pil takımı

• Maksimum şarj akımı: 15A (harici şarj cihazını bağlayın)

- Geçerli doğruluk: $\pm 1\%$ ila iki ondalık basamak
- Şarj modu: Harici şarj cihazıyla şarj etme
- Şarj sonlandırma voltajı: Akım 0,3 A'dan azdır, cihaz şarj cihazı ve pil arasındaki bağlantıyı açar.
- Kapasite ölçüm hassasiyeti: $\pm 0.05AH$

• Soğutma yöntemi:

çift silindirik yüksek hızlı soğutma fanı soğutması

• CW100020 Çalışma Voltajı:

Ekipman güç kaynağı: AC 110V-220V

• Fiziksel Ebadı:

38,7cm*30,2cm*15,2cm